

## Upplýsingar um HOTLINE og AKO rafmagnsspenna 2024

Vörunúmer	Tegund	Orkugjafi	Gerð orkugjafa	Hámarks drægni km	Orkustillingar á straumi	Aðvörunarljós orkulítil rafhláða	Aðvörunarljós lág spenna	Orka út JOULES	Volt út í girðingu	Volt við mikla útleiðslu	Endingartími rafhlöðu
<b>Spennar fyrir sólarpegla</b>											
HO47HLS67	Hotline Fire Drake Solar	12V innbyggð rafhl.	Sólarorka 12w innb. spegill	5 km		Já		0.5 J	9.100	3.900	
AK372951	AKO Sun Power S 1500	12V innbyggð rafhl.	Sólarorka 15w innb. spegill	15km		Já	Já	1,5 J	10.000	4.800	
AK372952	AKO Sun Power S 3000	12V innbyggð rafhl.	Sólarorka 30w innb. spegill	35km		Já	Já	3 J	9.600	6.200	
AK372121	AKO Mobil Power A 1200	9V eða 12V	9V eða sólarorka 15w spegill	10 km		Já	Já	1.4 J	9.000	4.400	
AK372555	AKO Mobil Power AN 6000	12V + 230V	1x12V geymir, 230V eða 25w spegill	40 km	Já			5 J	12.000	9.000	
AK372872	AKO Duo Power X 2500	12V + 230V	1x12V geymir, 230V eða 55w spegill	18 km			Já	2.5 J	9.600	6.400	
AK372878	AKO Duo Power Xi 8000	12V + 230V	1x12V geymir, 230V eða 100w spegill	50 km		Já	Já	8 J	10.200	8.700	
AK375156	Sólarpegill 15w AK372121										
AK375251	Sólarpegill 25w f. AK372872										
AK375559	Sólarpegill 55w f. AK372555										
AK375999	Sólarpegill 100w f. AK372878 Sérp.										
<b>Spennar fyrir rafhlöður / rafgeymi</b>											
AK372005	AKO B40 ferðaspennir	3V	2 x 1,5V (D) rafhlöður	0,2 km				0.03 J	7.000	400	6 vikur
HO47HLB	Hotline Shrike ferðaspennir	3V + 12V	2 x 1,5V (D) rafhlöður	0.8 km				0.03 J	9.500	580	6 vikur
HOP150	Hotline Harrier 6V	6V + 12V	1 X P44 rafhláða eða 12V geymir	1 km	Já	Já		0.04 / 0.84 J	6.200 / 7.800	1.500 / 1.600	13 / 8 vikur
HO47P300	Hotline Super Hawk 9V	9V + 12V	1 x 9V 90 Ah rafhl eða 12V geymir	1.5 km	Já		Já	0.12 / 0.18 J	8.000 / 9.500	1.900 / 2.400	11 vikur á 90Ah
HO47HLB25	Hotline Super Merlin 6V + 12V rafhl	6V + 12V	1 x 12V eða 1 x 6V	2.2 km		Já		0.35 J	10.000	3.300	5 - 11 vikur
HO47P525	Hotline Buzzard 12V	12V	1 x 12V geymir	20 / 25 km	Já	Já	Já	1.25 / 2.24 J	8.400 / 11.500	3.500 / 4.900	1 - 2 vikur
<b>Spennar fyrir húsarafmagn</b>											
HO47HM300-EU	Hotline Super Eagle	230 V	Húsarafm. og 12V varaafll	10 / 30 km	Já		Já	0.7 / 3 J	9.500	2.500 / 4.450	
HO47HM500-EU	Hotline Condor	230 V	Húsarafm. og 12V varaafll	8 / 40 km	Já		Já	0.7 / 3,9 J	9.600	2.600 / 4.600	
HO47HM700-EU	Hotline Peregrine	230 V	Húsarafm. og 12V varaafll	8 / 60 km	Já		Já	0.7 / 4.8 J	10.000	2.600 / 4.800	
HO47HMI2500	Hotline Roc 2500	230 V	Húsarafm. og 12V varaafll	8 / 50km	Já		Já	4.8 / 13.75 J	10.000	4.700 / 6.200	
AK372811	Power Profi Ni 10000	230 V	Húsarafm.	80 km	Já		Já	10 J	10.200	6.900	
<b>Spennar fyrir rafhlöður / húsarafm.</b>											
HO47HLB80	Hotline Raptor 80 - 6, 12 og 230V	6V + 12V + 230V	1 x 6V eða 12V eða húsarafm.	8 km		Já	Já	0.7 J	8.100	4.300	4 vikur
HO47HLB170	Hotline Raptor 170 - 6, 12 og 230V	6V + 12V + 230V	1 x 6V eða 12V eða húsarafm.	18 km		Já	Já	1.3 J	8.600	4.600	3 vikur
HOHLC40	Hotline Gemini 40 12V + 220V	12V + 230V	1 X 12V eða húsarafm.	8 km		Já	Já	0.45 J	7.500	3.900	5 vikur
HOHLC80	Hotline Gemini 80 12V + 220V	12V + 230V	1 X 12V eða húsarafm.	12 km		Já	Já	0.8 J	8.200	4.200	4 vikur
HOHLC120	Hotline Gemini 120 12V + 220V	12V + 230V	1 X 12V eða húsarafm.	18 km		Já	Já	1.2 J	8.100	4.800	3 vikur

\*\* Ath. að drægnin miðast við einn streng. Deilt skal með strengjafjölda í drægnina til að fá rétta tölu.\*\*  
 \*\* Ath. að hámarks drægni í töflunni miðast við litla útleiðslu en ekki fræðilega hæstu mögulegu drægni stöðvarinnar\*\*